

仕様表

品名		SEF-100-4W	SEF-100-B	SEF-100-S	SEF-500	SEF-080	SEF-060	SEF-102-4W
品番		1038000	1034000	1034140	1037000	1035000	1036000	1039000
								 新商品
入力電源	単1アルカリ電池×8	○	○	—	—	○	○	○
	DC12Vバッテリー (40B19)	—	○	○	○	—	—	○
	Sバッテリー12V (コード付)	○	—	—	—	—	—	—
	AC100V (屋内使用のみ)	○	○	—	○	—	—	○
	ソーラー式	○	—	○	○	—	—	○
高圧出力電圧		10,000V (無負荷時)	10,000V (無負荷時)	10,000V (無負荷時)	10,000V (無負荷時)	8,000V (無負荷時)	6,000V (無負荷時)	10,000V (無負荷時)
高圧出力発生周期		約1秒	約1秒	約1秒	約1.3～1.8秒	約1秒	約1秒	約1秒
稼働日数 (半日)※1		約30日	約50日	約45日	約28日	約50日	約90日	約100日
有効柵線距離		3,000m	3,000m	3,000m	6,000m	1,000m	—	—
機能	モード選択機能	○ (連続・昼・夜)	○ (連続・昼・夜)	○ (連続・昼・夜)	○ (連続・昼・夜)	○ (連続・昼・夜)	○ (昼夜・夜間)	○ (昼夜・夜間)
	モード表示ランプ	○点燈	○点燈	○点燈	○点燈	○点燈	トグルスイッチ	トグルスイッチ
	出力表示ランプ	○点滅	○点滅	○点滅	○点滅	○点滅	○点滅	○点滅
	電池交換ランプ※2	○	○	—	—	○	出力表示ランプと兼用	出力表示ランプと兼用
	光センサー	○	○	○	○	○	○	○
本体材質		ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ABS	ABS
本体寸法	幅	260	260	260	260	260	260	162
	奥行き	170	170	170	170	170	110	128
	高さ	321	395	395	395	321	185	260
本体重量		2.4kg	2.6kg	3.4kg	2.6kg	2.4kg	1kg	1.1kg
付属品		<ul style="list-style-type: none"> ●高電圧出力線 ●アース棒 (2連) ●危険表示板 (1枚) ●本体取付金具 (電池用) ●ACアダプター接続コード 	<ul style="list-style-type: none"> ●高電圧出力線 ●アース棒 (2連) ●取付金具 (電池用) ●危険表示板 (1枚) ●単1アルカリ乾電池 (8個) 	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリー接続コード ●高電圧出力線 ●アース棒 (2連) ●取付金具 (バッテリー用) ●危険表示板 (1枚) ●DC12Vバッテリー (40B19) ●ソーラーパネル 	<ul style="list-style-type: none"> ●高電圧出力線 ●アース棒 60cm×3連 ●危険表示板 ●バッテリー接続コード (本体内部) 	<ul style="list-style-type: none"> ●高電圧出力線 ●アース棒 (1連) ●取付金具 (電池用) ●危険表示板 (1枚) 	<ul style="list-style-type: none"> ●単1アルカリ乾電池 (8個) ●アース棒 (1連) ●カラーボール900mm (25本) ●クイック端子 (50個) ●出力柵線 (200m 1巻) ●検電器 (1個) ●危険表示板 (1枚) ●ゲートクリップ (2個) ●取付金具 ●高電圧出力線 	<ul style="list-style-type: none"> ●高電圧出力線 ●アース棒 (1連) ●出力柵線 (200m) ●検電器 ●危険表示板 ●FRPボールφ11 (25本) ●フックガイシ (50個) ●検電器 (1個) ●ゲートクリップ (2個) ●本体取付金具
希望小売価格 (税抜)		25,000円	38,000円	86,500円	60,000円	オープン価格	オープン価格	27,300円
掲載ページ		2ページ	4ページ	4ページ	5ページ	5ページ	5ページ	3ページ

※1 使用電源 SEF-100-4W・SEF-100B・SEF-080・SEF-060・SEF-102-4W
アルカリ乾電池を使用時 / SEF-100S・SEF-500 40B19バッテリーを使用時 (ソーラー稼働を含まず)

※2 電池交換ランプは、乾電池容量のみ対応しております。